Линейные стабилизаторы напряжения в корпусе ТО-220



1 2 3

1 Вход
2 Общий
3 Выход

Обозначение	Аналог	Iвых. ном, А	Uвых		Ррас.мах, с (без) теплоотв, Вт	Кгг, Дб	Rт. пер-корп, °С/Вт	Iвых. мах, А	Uвх. мах, В	Траб, °С
			В	при Ui, В (Iвых, А)						
Положительной полярности										
КР142ЕН5А	А7805Т	1,5	4,9…5,1	7,5…15	10 (1,5)				15	-45…+100
КР1180ЕН5А	7805АС	1,0	4,9…5,1	10 (1,0)	15	70	5,0	2,2	35	-10…+70
КР1180ЕН5Б	7805С		4,8…5,2	10 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН5В	7805В		4,8…5,2	10 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН6А	7806АС	1,0	5,88…6,12	11 (1,0)	15	65			35	-10…+70
КР1180ЕН6Б	7806С		5,75…6,25	11 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН6В	7806В		5,75…6,25	11 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН8А	7808АС	1,0	7,84…8,16	14 (1,0)	15	65			35	-10…+70
КР1180ЕН8Б	7808С		7,7…8,3	14 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН8В	7808В		7,7…8,3	14 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН9А	7809АС	1,0	8,82…9,18	15 (1,0)	15	60			35	-10…+70
КР1180ЕН9Б	7809С		8,65…9,35	15 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН9В	7809В		8,65…9,35	15 (0,5)						-45…+70
КР142ЕН8Б	ESG7812P	0,7	11,64…12,36	15…35	8,0				35	-45…+100
КР1180ЕН12А	7812АС	1,0	11,75…12,25	19 (1,0)	15	60	5,0	2,2	35	-10…+70
КР1180ЕН12Б	7812С		11,5…12,5	19 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН12В	7812В		11,5…12,5	19 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН15А	7815АС	1,0	14,7…15,3	23 (1,0)	15	60			35	-10…+70
КР1180ЕН15Б	7815С		14,4…15,6	23 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН15В	7815В		14,4…15,6	23 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН18А	7818АС	1,0	17,64…18,36	27 (1,0)	15	60			35	-10…+70
КР1180ЕН18Б	7818С		17,3…18,7	27 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН18В	7818В		17,3…18,7	27 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН20А	7820АС	1,0	19,6…20,4	29 (1,0)	15	55			35	-10…+70
КР1180ЕН20Б	7820С		19,2…20,8	29 (0,5)						-10…+70
Кр1180ЕН20В	7820В		19,2…20,8	29 (0,5)						-45…+70
КР1180ЕН24А	7824АС	1,0	23,5…24,5	33 (1,0)	15				40	-10…+70
КР1180ЕН24Б	7824С		23…25	33 (0,5)						-10…+70
КР1180ЕН24В	7824В		23…25	33 (0,5)						-45…+70
Отрицательной полярности										
КР1179ЕН5А	7905АС	1,0	-4,9…-5,1	-10 (1,0)	15	70	5,0	2,2	-35	-10…+70
КР1179ЕН5Б	7905С		-4,8…-5,2	-10 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН5В	7905В		-4,8…-5,2	-10 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН6А	7906АС	1,0	-5,88…-6,12	-11 (1,0)	15	65			-35	-10…+70
КР1179ЕН6Б	7906С		-5,75…-6,25	-11 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН6В	7906В		-5,75…-6,25	-11 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН8А	7908АС	1,0	-7,84…-8,16	-14 (1,0)	15	65			-35	-10…+70
КР1179ЕН8Б	7908С		-7,7…-8,3	-14 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН8В	7908В		-7,7…-8,3	-14 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН9А	7909АС	1,0	-8,82…-9,18	-15 (1,0)	15	63			-35	-10…+70
КР1179ЕН9Б	7909С		-8,65…-9,35	-15 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН9В	7909В		-8,65…-9,35	-15 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН12А	7912АС	1,0	-11,75…-12,25	-19 (1,0)	15	61			-35	-10…+70
КР1179ЕН12Б	7912С		-11,5…-12,5	-19 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН12В	7912В		-11,5…-12,5	-19 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН15А	7915АС	1,0	-14,7…-15,3	-23 (1,0)	15	60			-35	-10…+70
КР1179ЕН15Б	7915С		-14,4…-15,6	-23 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН15В	7915В		-14,4…-15,6	-23 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН18А	7918АС	1,0	-17,64…-18,36	-27 (1,0)	15	59			-35	-10…+70
КР1179ЕН18Б	7918С		-17,3…-18,7	-27 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН18В	7918В		-17,3…-18,7	-27 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН20А	7920АС	1,0	-19,6…-20,4	-29 (1,0)	15	57			-35	-10…+70
КР1179ЕН20Б	7920С		-19,2…-20,8	-29 (0,5)						-10…+70
Кр1179ЕН20В	7920В		-19,2…-20,8	-29 (0,5)						-45…+70
КР1179ЕН24А	7924АС	1,0	-23,5…-24,5	-33 (1,0)	15	56			-40	-10…+70
КР1179ЕН24Б	7924С		-23…-25	-33 (0,5)						-10…+70
КР1179ЕН24В	7924В		-23…-25	-33 (0,5)						-45…+70

АКИК-ВОСТОК
электронные компоненты
тел.: (103057) 706-29-16, 706-29-17, 714-29-16, 719-10-47
www.akik.com.ua